

# RA-MICRO Mobil AP Exporter

Hauptseite > E-Workflow > RA-MICRO Mobil AP Exporter

RA-MICRO Mobil AP Exporter



Kategorie: E-Workflow

Support-Hotline: 030 43598 888

Support-Internetseite: <https://www.ra-micro.de/support/>

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemeines .....	1
2 Funktionen in der Toolbar .....	2
2.1 Dienste Starter .....	2
2.2 Sicherheitshinweis .....	2
3 Funktionen im Bearbeitungsbereich .....	2
3.1 Mobil AP Benutzer .....	2
3.2 Mobil AP Export-Ordner .....	2
3.3 Arbeitsplatzinstallationsdateien in Mobil AP Ordner einfügen .....	3
4 Funktionen in der Abschlussleiste .....	3
4.1 OK und Schließen .....	3
4.2 Abbruch und Schließen .....	3

## Allgemeines

Datei:mobil ap exporter II.png

Der *RA-MICRO Mobil AP* eignet sich insbesondere dafür, offline und mobil außerhalb der Kanzlei zu arbeiten. Hierfür werden im *Mobil AP Exporter* die RA-MICRO Daten (*Akten, Adressen, Akten-/Forderungskonten, E-Akte* usw.) für diejenigen Benutzer ausgewählt, die in der [Benutzerverwaltung](#) als Mobil AP - Benutzer gekennzeichnet wurden.

Datei:map schema II.png

Datenaustausch/-synchronisation zwischen Kanzleidatenbestand und zwei Mobil Arbeitsplätzen

## RA-MICRO Mobil AP Exporter

**Voraussetzung** hierfür ist eine gültige RMO-Kennung, die ebenfalls zum Benutzer in der [Benutzerverwaltung](#) zu speichern ist.

Steht eine stabile Internetverbindung zur Verfügung, ist es selbstverständlich möglich mit dem *Mobil AP*, unter Zuhilfenahme der nachfolgend aufgelisteten zusätzlichen Programme, außerhalb des Büros online zu arbeiten.

- *Resilio Sync* (Firma Resilio Inc.) zum Austausch von auf dem *Mobil AP* und im Basis RA-MICRO geänderter Daten über das Internet (Synchronisation).
- *boxcryptor* (Firma Secomba GmbH) zur Verschlüsselung der zu synchronisierenden Daten.

Der *Mobil AP* kann direkt über das *RA-MICRO Hauptmenü* sowie im Programmbereich [E-Workflow](#) gestartet werden.

## Funktionen in der Toolbar

---

### Dienste Starter

---

Sollen vom *Mobil AP* aus geänderte Daten (z. B. neu erstellte oder geänderte Dokumente) ins Basis RA-MICRO übernommen werden, ist es erforderlich den Kanzlei-Dienst [RA-MICRO Mobil AP Synchronisation](#) im *RA-MICRO Dienste Starter* zu aktivieren. Der *Dienste Starter* kann hierfür über diese Schaltfläche oder im Info-Bereich der Windows Taskleiste aufgerufen werden.

### Sicherheitshinweis

---

Aus Sicherheitsgründen können die zu synchronisierenden Daten für den *Mobil AP* mittels des zwischengeschalteten Programms *boxcryptor* der Firma Secomba GmbH verschlüsselt werden. Hilfestellung bei der Einrichtung erfolgt durch den RA-MICRO Vor-Ort-Partner.

## Funktionen im Bearbeitungsbereich

---

### Mobil AP Benutzer

---

In der Liste werden alle RA-MICRO Benutzer angezeigt, für die in der [Benutzerverwaltung](#) der *Mobil AP* aktiviert wurde (Mobil AP Benutzer).

Für den ausgewählten Benutzer bzw. dessen *Mobil Box* gelten die nachfolgenden Einstellungen.

### Mobil AP Export-Ordner

---


Der Speicherort des Export-Ordners für den *Mobil AP* wird informativ angezeigt. Er wird nach Anlage des *Mobil AP* mit allen notwendigen und im Folgenden ausgewählten RA-MICRO Daten bestückt.

## Arbeitsplatzinstallationsdateien in Mobil AP Ordner einfügen

Ist auf dem mobilen Endgerät, auf welchem der *Mobil AP* genutzt werden soll, noch kein RA-MICRO installiert, empfiehlt es sich, die Installationsdateien für den Arbeitsplatz ebenfalls zu übertragen. Die in diesem Fall auszuführende RA-MICRO Verknüpfung kann sich, je nach aktiver Einstellungen im *Mobil AP Exporter*, an folgenden Speicherorten befinden:

Mobil AP Export-Ordner:		Mobil AP
Mobil AP Benutzer:	001 F.Recht	
<input checked="" type="checkbox"/> Mobil AP Export-Ordner:	D:\ra\de-sync\M-Box 1-80153729 F.Recht	<input type="checkbox"/> Mobil AP LAN Sync-Ordner (Arbeitsplatz-PC):

Die jeweils gültigen Pfadangaben können der Programmoberfläche des Exporters entnommen werden. Alternativ kann die ebenfalls dort gespeicherte Datei *RA-MICRO.cmd* zum Start der Arbeitsplatzinstallation ausgeführt werden.



## Funktionen in der Abschlussleiste

### OK und Schließen



Legt den *Mobil AP* an bzw. speichert die geänderten Einstellungen und das Fenster wird geschlossen. Hiernach ist ein Neustart des *RA-MICRO Hauptmenüs* erforderlich.

### Abbruch und Schließen



Das Fenster wird ohne Speicherung geänderter *Mobil AP* Export-Einstellungen geschlossen.